

Gehäusemontage-Zubehör

Montagewinkel

Optionale Winkel sind erhältlich, um die Montage von Schienen in einem Elektronikgestell/-gehäuse zu erleichtern.

- Alle Winkel werden als Bausatz komplett mit Befestigungsteilen (ohne Leistenmuttern) geliefert
- Kurze Winkel werden in der Regel vorne am Chassis und lange Winkel hinten benutzt

Direktmontage, allgemeine Gehäuse (ohne Accuride-Winkel)

1. Sicherstellen, dass Korpusseiten parallel sind und dass Chassis-Seiten parallel und rechtwinklig zum Korpus sind
2. Die Schienen an die Korpusleisten und dann das Chassis an die Schienen montieren.
3. Auf gleichmäßige und ruckfreie Chassisbewegung prüfen
4. Bei Hängenbleiben oder wenn die Schienenbewegung unbefriedigend ist:
 - Schrauben am Hauptkorpuselement und dann am Chassiselement lockern
 - Die Einheit einige Male hin und her bewegen
 - Wenn sich die Laufeigenschaft verbessert hat, Schrauben anziehen und erneut hin und her bewegen
 - Wenn die Laufeigenschaft immer noch unbefriedigend ist, überprüfen Sie bitte die Korpus und Chassis-Maße

Elektronikkorpus-Montage mit Accuride-Winkeln an Träger

1. Sicherstellen, dass Korpusseiten parallel sind und dass Chassis-Seiten parallel und rechtwinklig zum Korpus sind
2. Anhand von Montage-Bausätzen und Winkeln die Winkel an Schienenkorpus-Elementen montieren. Die hinteren Winkel locker anschrauben.
3. Schienen in Rack einbauen und mit Stangenmuttern sichern.
4. Schiene an das Chassis montieren.
5. Auf gleichmäßige und ruckfreie Chassisbewegung prüfen
6. Bei Hängenbleiben oder wenn die Schienenbewegung unbefriedigend ist:
 - Schrauben an hinteren Montagewinkeln (Abb. 1) lockern und Winkel einstellen
 - Schrauben am Chassiselement lockern (Abb. 2)
 - Die Einheit einige Male hin und her bewegen
 - Wenn sich die Laufeigenschaft verbessert hat, Schrauben anziehen und erneut hin und her bewegen
 - Wenn die Laufeigenschaft immer noch unbefriedigend ist, überprüfen Sie bitte die Korpus und Chassis-Maße

